

ソケット

機能/仕様一覧セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
近接センサ	形E2C-/E2C-H	形E2C-AM4A	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
		形E2C-GE4A 形E2C-GF4A		DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455	はんだづけ 端子	◎形PY08	148
		形E2C-AK4A	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
レベル 機器	形61F-GP-N□	形61F-GP-N8	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形61F-GP-NR	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形61F-AN/-APN2	形61F-APN2	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
	形61F-UHS/-HSL	形61F-HSL	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA	955	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形61F-UHS				◎形8PFA1	955			
	形61F-03B/-04B	形61F-03B/ -04B	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形61F-WLA/ 61F-GPN-V50	形61F-GPN- V50	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形61F-GPN-BT/ -BC	形61F-GPN- BT/-BC	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	—	—	—
	形61F-IP-22	形61F-IP-22	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形14PFA	1,430	—	—	—
	形61F-G□P	形61F-G1P/ -G2P	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形14PFA	1,430	はんだづけ 端子	◎形PL15	435
漏液 検出器	形K7L	形K7L-AT50/ AT50D 形K7L-U/-UD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2RF-08	435	—	—	—
		ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2			◎形P2RF-08-E	495				
		形K7L-□B			DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-08-PU			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	形MY	形MY2□ 形MY2IN (S)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU	555	はんだづけ 端子	◎形PY08	148
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455	はんだづけ 端子 保持金具付き	◎形PY08-Y1	183
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	◎形PY08QN	320
				DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF08A-E	515	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	形PY08QN-Y1	365
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	形PY08QN2	320
					ねじなし端子	◎形PYF08S	490	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY08QN2-Y1	365
		形MY2Z□-CR	8	ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF08M	635	プリント 基盤用端子	形PY08-02	148
				DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU-L	515	はんだづけ 端子	◎形PY08	148
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455	はんだづけ 端子 保持金具付き	◎形PY08-Y3	183
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	◎形PY08QN	320
				DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF08A-E	515	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	形PY08QN-Y3	405
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	形PY08QN2	320
		形MY3	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじなし端子	◎形PYF08S	490	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY08QN2-Y3	405
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY08QN2-Y3	405
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF08M	635	プリント 基盤用端子	形PY08-02	148
				DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF11A	570	はんだづけ 端子	◎形PY11	160
								はんだづけ 端子 保持金具付き	形PY11-Y1	195
								ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	形PY11QN	365
		形MY3	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF11A	570	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	形PY11QN-Y1	405
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	形PY11QN2	365
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF11A	570	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY11QN2-Y1	405
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY11QN2-Y1	405
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形PYF08S	490	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY08QN2-Y3	405
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	形PY08QN2-Y3	405

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
一般 リレー	形MY	形MY4□ 形MY4H 形MYQ4□ 形MY4□(S) 形MY2K	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-14-PU	685	はんだづけ 端子	◎形PY14	172
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF14A	550	はんだづけ 端子 保持金具付き	形PY14-Y1	205
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF14A-E	740	ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	◎形PY14QN	375
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF14T	740	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	◎形PY14QN-Y1	425
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	◎形PY14QN2	375
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形PYF14S	605	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	◎形PY14QN2-Y1	425
								プリント 基盤用端子	◎形PY14-02	172
				DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-14-PU-L	645	はんだづけ 端子	◎形PY14	172
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF14A	550	はんだづけ 端子 保持金具付き	◎形PY14-Y3	250
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF14A-E	740	ラッピング 端子(端子長 ：25mm)	◎形PY14QN	375
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF14T	740	ラッピング 端子(端子長 ：25mm) 保持金具付き	形PY14QN-Y3	720
								ラッピング 端子(端子長 ：20mm)	◎形PY14QN2	375
	形MY4Z□- CBG-CR		14	DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形PYF14S	605	ラッピング 端子(端子長 ：20mm) 保持金具付き	◎形PY14QN2-Y3	720
								プリント 基盤用端子	◎形PY14-02	172

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
一般 リレー	形G2R-□-S	形G2R-1-S□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	◎形P2R-05A	160
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2RF-05	375	プリント 基板用端子	◎形P2R-05P	138
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2RF-05-E	435		◎形P2R-057P	205
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形P2RF-05-S	400			
		形G2R-2-S□	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-08-PU	535	はんだづけ 端子	◎形P2R-08A	160
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2RF-08	435	プリント 基板用端子	◎形P2R-08P	138
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形P2RF-08-E	495		◎形P2R-087P	205
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形P2RF-08-S	455			
	形LY	形LY1 形LY1N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	はんだづけ 端子	◎形PT08	174
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560	ラッピング 端子	◎形PT08QN	375
				DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	プリント 基板用端子	◎形PT08-0	174
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560			
		形LY2 形LY2N 形LY2Z 形LY2ZN	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	はんだづけ 端子	◎形PT08	174
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560	ラッピング 端子	◎形PT08QN	375
				DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	プリント 基板用端子	◎形PT08-0	174
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560			
	形LY3 形LY3N	11	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF11A	685	はんだづけ 端子	◎形PT11	210
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF11A	685	ラッピング 端子	形PT11QN	470
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF11A	685	プリント 基板用端子	◎形PT11-0	210
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF11A	685			
	形LY4 形LY4N	14	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF14A	805	はんだづけ 端子	◎形PT14	245
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF14A	805	ラッピング 端子	◎形PT14QN	495
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF14A-E	870	プリント 基板用端子	◎形PT14-0	245
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF14A-E	870			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
一般 リレー	形G7K	形G7K-412S	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF14A	805	—	—	—
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF14A-E	870			
	形MK	形MK2P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PF083A-E	805	ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310
		形MK3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
							930	ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PF113A-E		プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240
								はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形MKK	形MK2KP	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PF113A-E	930	プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240
					はんだづけ 端子	◎形PL11	164			
	形MM	形MM2(X)P(-D)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA	955	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形MM3P	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形11PFA	1,100	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
		形MM3XP 形MM4(X)P(N) (-D)	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形14PFA	1,430	はんだづけ 端子	◎形PL15	435
		形MM4(X)P-JD	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形14PFA	1,430	—	—	—
	形G4Q	形G4Q-212S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
	形G7T	形G7T	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P7TF-05	435	—	—	—

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット								
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1			
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	
一般リレー	形MYA	形MYA-NA1 形MYA-NB1	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150	
								ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310	
								プリント 基板用端子	◎形PLE08-0	210	
		形MYA-LA1 形MYA-LA2 形MYA-LB1 形MYA-LB2 形MYA-NA2 形MYA-LA12 形MYA-NB2 形MYA-LB12	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF113A	1,040	はんだづけ 端子	◎形PL11	164	
								ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375	
								プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240	
ソリッド ステート・ リレー	形G3F/ 形G3FD	形G3F 形G3FD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	◎形PY08-02	148	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455				
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF08A-E	515				
					DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形PYF08S				490
					ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF08M				635
	形G3FM	形G3FM-2R5SLN	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ブッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU	555	プリント 基板用端子	◎形PY08-02	148	
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455				
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形PYF08A-E	515				
					DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形PYF08S				490
					ねじ締め 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PYF08M				635
	形G3H/G3HD	形G3H 形G3HD	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	はんだづけ 端子	◎形PT08	174	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560	ラッピング 端子	◎形PT08QN	375	
								プリント 基板用端子	◎形PT08-0	174	
	形G3B/ 形G3BD	形G3B-205S (-VD) 形G3BD-103S (-VD)	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150	
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PF083A-E	805	ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310	
								プリント 基板用端子	◎形PLE08-0	210	

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
ソリッド ステート・ リレー	形G9H	形G9H-205S 形G9H-210S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PTF08A	495	はんだづけ 端子	◎形PT08	174
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形PTF08A-E	560	ラッピング 端子	◎形PT08QN	375
								プリント 基板用端子	◎形PT08-0	174
	形G3R-I/O	形G3R-IAZR1SN□ 形G3R-IDZR1SN□ 形G3R-OA□ 形G3R-OD□	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	◎形P2R-05A	160
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2RF-05	375	プリント 基板用端子	◎形P2R-05P	138
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2RF-05-E	435		◎形P2R-057P	205
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形P2RF-05-S	400			
	形G3RZ	形G3RZ-201SLN	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-05-PU	455	はんだづけ 端子	◎形P2R-05A	160
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2RF-05	375	プリント 基板用端子	◎形P2R-05P	138
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2RF-05-E	435		◎形P2R-057P	205
				DINレール 取り付け専用	ねじなし端子	◎形P2RF-05-S	400			
	形G3TA	形G3TA	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P7TF-05	435	—	—	—
セーフティ リレー	形G7SA	形G7SA-3A1B 形G7SA-2A2B	10	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P7SA-10F-ND-PU	オープン 価格	プリント 基板用端子	◎形P7SA-10P	オープン 価格
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形P7SA-10F-ND	オープン 価格			
						◎形P7SA-10F	オープン 価格			
		形G7SA-5A1B 形G7SA-4A2B 形G7SA-3A3B	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P7SA-14F-ND-PU	オープン 価格	プリント 基板用端子	◎形P7SA-14P	オープン 価格
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形P7SA-14F-ND	オープン 価格			
						◎形P7SA-14F	オープン 価格			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
タイム	形H3CA	形H3CA-8(H)	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
								はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形H3CA-A	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
								はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形H5CN	形H5CN-□□N 形H5CN-X□NS	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
		形H5CN-X□NM	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			
	形H5CX-□-N	形H5CX-L8□	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
		形H5CX-A11□	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			
	形H5CZ	形H5CZ-L8□	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
	形H3CR-A	形H3CR-A8 形H3CR-A8-301 形H3CR-A8E 形H3CR-A8S	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310
		形H3CR-A 形H3CR-A-301 形H3CR-AS 形H3CR-AP	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	プリント 基板用端子	◎形PLE08-0	210
								ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
								ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375
								プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご注文のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セレクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン 数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準 価格 (¥)
タイム	形H3CR-F/-G/-H	形H3CR-F8 形H3CR-F8N 形H3CR-H8L/ -H8RL	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310
		形H3CR-G8L 形H3CR-G8EL 形H3CR-G8L-30 形H3CR-G8EL-31	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ラッピング 端子	◎形PL08-Q	310
		形H3CR-F 形H3CR-FN 形H3CR-HRL	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	プリント 基板用端子	◎形PLE08-0	210
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形H3Y	形H3Y-2	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455	ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形P2CF-11-E	730	プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
		形H3Y-4	14	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF14A	550	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形H3YN	形H3YN-2□	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF08A	455	ラッピング 端子	◎形PL11-Q	375
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形P2CF-11-E	730	プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
		形H3YN-4□	14	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3)	◎形PYF14A	550	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形P2CF-11-E	730	プリント 基板用端子	◎形PLE11-0	240
					ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF085A	780	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単
位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。
ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
タイマ	形H3Y-□-B	形H3Y-2-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		形H3Y-4-B	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	形H3YN-□-B	形H3YN-2□-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-08-PU-L	515	—	—	—
		形H3YN-4□-B	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形PYF-14-PU-L	645	—	—	—
	形H3RN	形H3RN-1 形H3RN-11	5	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2RF-05-E	435	プリント 基板用端子	◎形P2R-057P	205
		形H3RN-2 形H3RN-21	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3)＊2	◎形P2RF-08-E	495	プリント 基板用端子	◎形P2R-087P	205
	形H3RN-□-B	形H3RN-1-B 形H3RN-11-B	5	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-05-PU	455	—	—	—
		形H3RN-2-B 形H3RN-21-B	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	プッシュインPlus端子 	◎形P2RF-08-PU	535	—	—	—
カウンタ	形H7CX-□-N	形H7CX-□11□-N	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			
	形H7CZ	形H7CZ-L8 形H7CZ-L8D1	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
	形H7CN	形H7CN	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
	形H7CN	形H7CN-□□NM	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット 商品セクション

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続＊1				裏面接続＊1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格(¥)
温度調節器	形E5□C/ E5□C-T	形E5CC-U	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			
	形E5C2	形E5C2	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
	形E5CS	形E5CS-RKJ (D)U-W 形E5CS-QKJ (D)U-W	8	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-08	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3G-08	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-08-E	730			
		形E5CS-R1KJ (D)U-W 形E5CS-Q1KJ (D)U-W	11	DINレール 取り付け専用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能＊3	◎形P3GA-11	590
					ねじ端子 フィンガー プロテクトタイプ (ねじサイズ：M3.5)＊2	◎形P2CF-11-E	730			
機器用 保護 機器	形SE	形SE-KP□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	—	—	—
	形SAO	形SAO-□N	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	—	—	—
	形SAO-□S	形SAO-□S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	—	—	—
	形APR-S	形APR-S	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形APR-S380 形APR-S440	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形K2CU	形K2CU-P	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	—	—	—
	形SDV	形SDV-F□□ 形SDV-FH□T	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
		形SDV-D□□	14	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形14PFA	1,430	はんだづけ 端子	◎形PL15	435

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

＊1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

＊2. フィンガープロテクトタイプは、ソケット本体と端子カバーが一体となっている構造のため、丸形端子はご使用になれません。Y形端子などをご使用ください。ねじ締めの際は、1号ドライバをご使用ください。

＊3. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

ソケット適合機種			適合ソケット							
商品群	シリーズ形式	適用形式	ピン数	表面接続 * 1				裏面接続 * 1		
				取り付け方法	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)	端子形状	ソケット形式	標準価格 (¥)
機器用 保護 機器	形LG2	形LG2-AB 形LG2-DB	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形PF083A	895	はんだづけ 端子	◎形PL08	150
	形K6EL	形K6EL-30 形K6EL-100/ -200/-500 形K6EL-A100/ -A200/-A500	11	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形P2CF-11	680	ねじ端子 端子カバー 追加可能 * 2	◎形P3GA-11	590
								はんだづけ 端子	◎形PL11	164
	形AGF	形AGF-1-P5	8	DINレール 取り付け、 ねじ締め 取り付け共用	ねじ端子 (ねじサイズ：M3.5)	◎形8PFA1	955	—	—	—

注. 標準価格(¥)は、1個あたりの標準価格です。最小発注単位を設けている形式は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。詳細は、12 ページの「最小納入単位数でのご発注のお願い」を参照してください。

* 1. 詳細は、12 ページの「表面接続・裏面接続の違い」を参照してください。

* 2. 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。

最小納入単位数でのご発注のお願い


下記形式は最小発注単位を設けてありますので、発注の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

接続	ピン数	端子形状	形式	最小発注単位(個)
裏面接続	5	はんだづけ端子	形P2R-05A	10
		プリント基板用端子	形P2R-05P	
	8	はんだづけ端子	形P2R-08A	
		プリント基板用端子	形P2R-08P	
		はんだづけ端子	形PT08	
		はんだづけ端子	形PY08	
	11	はんだづけ端子	形PT11	
		はんだづけ端子	形PY11	
	14	はんだづけ端子	形PT14	
		はんだづけ端子	形PY14	

表面接続・裏面接続の違い

表面接続

表面接続とは、DINレールもしくは、ねじで直接盤面などに取りつけるソケットです。



裏面接続

裏面接続（埋め込み接続）とは、盤面などに穴を空けて取り付けたりプリント基板に取り付けたりするソケットです。

